

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- ご使用前に本書を必ずお読みになり正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 「警告」「ご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

【工務店・電気工事店様へ】 この取扱説明書は、設置後必ずお客様へお渡しください。

警告



■ 次のような場所には取り付けしないでください。

- 落下によるケガのおそれがあります。
  - ・補強のない薄い場所（ベニヤ板、石こうボードなど）
  - ・傾斜した場所

■ 次のような配線器具には取り付けしないでください。

- 火災、感電、落下によるケガのおそれがあります。
    - ・がたついたり、破損しているもの
    - ・斜めに取り付けられたもの
    - ・配線だけのもの
    - ・電源端子露出タイプ
- 工事店、電気店に配線器具の交換をご依頼ください。  
(交換には資格が必要です)

■ 交流 100V 以外で使用しないでください。

過電圧を加えると加熱し、火災、感電のおそれがあります。

■ ランプは器具表示のものを使用してください。

間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。

■ 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。

異常事態が収まったことを確認し、工事店、電気店にご相談ください。

■ 器具を改造したり、部品交換をしないでください。

火災、感電、落下のおそれがあります。

注意



■ 照明器具には寿命があります。

外観に寿命がなくとも、内部は劣化していきますので、定期的な点検・交換を行ってください。  
点検せず長時間使い続けると稀に火災、感電、落下などに至る場合があります。  
※1年に1回は自主点検を行ってください。

■ 高温になるものを器具の間に置かないでください。  
布や紙などの燃えやすいものを被せないでください。

火災の原因となります。

■ 点灯中、消灯直後にランプやその周辺を触らないでください。  
火傷の原因となります。

■ 浴室などの湿気が多い場所や屋外で使用しないでください。

火災、感電の原因となります。  
※この器具は防湿、防雨型ではありません。

■ 器具を強く揺らしたりむやみに動かさないでください。

器具がぶつかったり、落下するおそれがあります。

お手入れの仕方



■ 明るくご使用いただくために、6ヶ月ごとに照明器具のお掃除をしてください。

- 器具をお手入れする際は必ず電源を切ってください。
- ・シェードはぬるま湯、または中性洗剤を浸した布を回く絞ってから拭いてください。
- ・ウッドシェードは乾いた布で拭いてください。

【警告】

- ・器具、ランプは水洗いしないでください。

【ご注意】

- ・ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。故障や色落ちの原因となります。
- ・金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷や腐食の原因となります。



⚠ 天井の配線器具をご確認ください

天井面に左図のような配線器具（引掛シーリング）が設置してあれば取り付けが可能です。  
付いていない場合は、電気工事店にご相談ください。



< 天井電源の種類 >

**1** 天井電源の種類によって緑色の爪の設置位置が異なります。

丸・角型引掛シーリング：上段  
耳付埋込ローゼット：下段

**2** コードの調節で高さを変更できます。

① コードロックの下部をつまみ、緩めます。  
② コードをお好みの長さに調整し、コードロックを締め直します。

**3** ガラスシェードは予め固定ネジで固定してください。

**1** 本体からローレットナットを取り外し、取付金具とワンタッチアダプタをフランジカバーから外します。

**2** ワンタッチアダプタを天井電源へ取り付け、図のように取付金具をはめ込みます。緑色の爪がしっかり引っかかっているのを確認し、緑ボタンをロックします。

**3** アダプタの接続端子 (A) と本体の接続端子 (B) を繋ぎ本体をローレットナットで固定します。

**4** リモコンを操作して点灯・消灯をご確認ください。  
※リモコンの操作方法は別途説明書をご確認ください

■ リモコン操作について

本体はリモコンの「チャンネルボタン1」に登録されているため、本体の登録の必要なくご利用いただけます。  
操作方法の詳細については、別途同封のリモコン取扱説明書をご覧ください。

商品仕様 サイズ：幅755×奥行き130×高さ1000 (mm)  
重量：約3.6kg  
光源：最大1800lm LEDチップ仕様 (調光・調色可)  
専用リモコン付属  
※単4電池は別売りとなります

発売元  
**株式会社 日昇**  
〒799-3113 愛媛県伊予市米湊 323-1  
TEL：089-994-5952  
営業時間 平日 10：00～12：00、13：00～17：00  
保証期間は、お買上げより1年間となります。  
Made in China